

安全ブレーカ

A

パルテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ

耐熱形
Wシリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

ミクロテクト
スイッチ員装置

外形寸法図
動作特性曲線

補修用
生産終了品

		安全ブレーカサイズ50Aフレーム	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF	2P・2E・50AF
型式		B-2HA	B-2HA(直流用)
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200V	—
	DC	—	125V
定格電流 ・ ご注文品番			15A ● B2HAD15
			20A ● B2HAD20
			30A ● B2HAD30
	40A ◎	B2HA40	40A ● B2HAD40
	50A ◎	B2HA50	50A ● B2HAD50
標準価格(円)		3,940	4,220
外観及び外形寸法(mm)		50Aフレーム	50Aフレーム
定格遮断容量(kA)	100V AC JIS C 8211 Ann2(1cn)	2.5	—
	100/200V AC	2.5	—
	200V AC	2.5	—
	48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(1cu/1cs)	—	—
	125V DC	—	0.3/—
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A	
接続可能最大電線(mm ²)		8(40A)、14(50A)	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—
	埋込形 FP	—	—
	補助スイッチ AX	—	—
	警報スイッチ AL	—	—
	電圧引外し装置 SHT	—	—
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—
	端子台 TB	—	—
	トリップボタン TRB	—	—
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)
	施錠式 HL	—	—
	外部操作ハンドル HA	—	—
	機械的インターロック MIW	—	—
バリア BA	—	—	
端子カバー	表面形 TMC	付属	付属
	裏面形 BTC	—	—
逆接続		可能	可能
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式		熱動	熱動
質量(kg)		0.09	0.09
一梱入数		50	50
特性、寸法図記載ページ		A-60	A-60

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ ■直流用は電圧はDC24V以上の電圧でご使用ください。

ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(B-52EC)と比較し、面積比40%とコンパクト。

(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。

