

3P・2E・125AF			3P・2E・150AF			3P・2E・225AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
BU-123・1EC			BU-153・1EC			BU-223・1EA			型式
100/200V			100/200V			100/200V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp
60A ○	BU12301EC06V		150A ○	BU15301EC15V		125A ○	BU22301EA12V		定格電流 ・ ご注文品番 表面形
75A ○	BU12301EC07V					150A ○	BU22301EA15V		
100A ○	BU12301EC10V					175A ○	BU22301EA17V		
120A ○	BU12301EC120V					200A ○	BU22301EA20V		
125A ○	BU12301EC12V					225A ○	BU22301EA22V		
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
22,400	30,000	37,600	22,400	30,000	37,600	35,000	42,100	47,400	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			(過電圧検出リード線付)			外観及び外形寸法(mm) 
A 130(160) B 75 C 60 D 80			A 130(160) B 75 C 60 D 80			A 165(255) B 105 C 60 D 82			
—	25/7	—	—	25/7	—	—	35/9	—	100V AC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 200V AC JIS C 8211 Ann2(Icn)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100/200V AC JIS C 8211 Ann2(Icn)
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形端子仕様
60			60			150			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形 AX 補助スイッチ AL 警報スイッチ SHT テストリード線引出し UVT 不足電圧引外し装置 TB 端子台 TRB トリップボタン LC キャップ式 HL 施錠式 HA 外部操作ハンドル MIW 機械的インターロック BA バリア TMC 表面形 端子カバー BTC 裏面形
●	●	●	●	●	●	●	●	●	取得可能付属装置
○(60A●)	●	●	●	●	●	○	●	○	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	
有	有	有	有	有	有	有	有	有	
別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	別売(LC-153EB)	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-2T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	
付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属(注2)	付属(注2)	付属(注2)	
裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	
不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	
JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	逆接続
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	適合JIS規格
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	過電流引外し方式
10	10	10	10	10	10	5	5	5	質量(kg)
A-74	A-74	A-74	A-74	A-74	A-74	A-75	A-75	A-75	一梱入数
									特性、寸法図記載ページ

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 単3中性線欠相保護機能


JIS C 8201-2-1 付属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

(注1)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSV、埋込形はFVにかえてご注文ください。  
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)圧着端子CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。相間バリアをご使用ください。(C-15ページ参照)



■封印板  
(標準付属)  
100AF～  
250AF



A  
パルテック  
安全ブレーカ  
Eシリーズ  
ボックスブレーカ  
単3中性線欠相保護付  
太陽光発電システム用  
電気温水器用  
ミニコイルブレーカ  
FKシリーズ  
耐熱形Wシリーズ  
無負荷時遮断機能付  
スイッチロケータ  
外形寸法図  
生産終了品