



Wシリーズ(定格電流可調整)漏電遮断器 OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・225AF			3P・3E・400AF		
型式	GB-223WB	GBL-223WB	GB-403W	GBL-403W(時延形)		
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V		200-440V		200-440V	
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV		8kV	
定格感度電流	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.45/0.9/1.8秒	0.1秒	0.1秒	0.45/0.9/1.8秒
慣性不動作時間	—	—	0.1/0.2/0.5秒	—	—	0.1/0.2/0.5秒
定格電流	125A ● 223WB1230	● 223WB12W2	● 223WB12W2L2	200/225/250/300/350/400A	● 403W4030	● 403W40W2 ● 403W40W2L2
ご注文品番 表面形	150A ● 223WB1530	● 223WB15W2	● 223WB15W2L2	可調整	● 403W40W2	● 403W40W2L2
	175A ● 223WB1730	● 223WB17W2	● 223WB17W2L2			
	200A ● 223WB2030	● 223WB20W2	● 223WB20W2L2			
	225A ● 223WB2230	● 223WB22W2	● 223WB22W2L2			
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	148,800	158,800	170,800	156,000	174,000	221,000
外観及び外形寸法(mm)	  A 165 B 105 C 68 D 94			 A 257 A'333 B 140 C 103 D 133		
短限時検出電流(定格電流に対する%)	—			1000固定		
遮断容量 200V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/lcs) AC 240V KA 440V	100/25			100/100		
	100/25			100/100		
	50/13			50/50		
表面形 端子仕様	圧着端子方式			バー端子		
接続可能最大電線(mm ²)	150					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●		●		
	埋込形 FP	●		●		
	補助スイッチ AX	●		●		
	警報スイッチ AL	●		●		
	テスリード線引出し TBL	●		●		
	端子台 TB	可能		可能		
	キャップ式 LC	別売(LC-4J)		—		
	ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-4J)		●		
	外部操作ハンドル HA	別売(HA-210、HM-S25)		別売(HA-406)		
	バリア BA	電源側付属(PHS-4) (注2)		電源側付属(PHS-5B) (注2)		
	表面形 TMC	別売(TMC-4J)		別売(TMC-5B)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-4J)		別売(BTC-5B)		
逆接続	不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			電子式可調整		
製品質量(kg)	1.8			6.5		
一梱入数	1			1		
漏電表示	有			有		
特性・寸法図記載ページ	B-84			B-85		

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は
中央極を使用せず左右極(R, T相)をご使用ください。

また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を
使用の場合は中性線を中央極に接続してください。

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フランジプレート: マンセル5Y7/1)

(注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

B

漏電
ブレーカ
小型漏電遮断器

E
シリーズ

ボック
ブレーカ
单
欠
3
中
保
護
線
付

太
陽
光
発
電
用
機

漏電
ブレーカ
ミニ
ブレーカ

K
シリ
ーズ

WF
シリ
ーズ

機
器
組
込
用
等

動
外
作
特
性
曲
線

補
修
用

外
形
寸
法
終
了
品