


パールテクトブレーカ

住宅用分電盤
[パールテクト組込専用]


フラットハンドル

	コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)		コードトラッキング短絡保護付																																																												
種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	2P・1E・30AF																																																												
型式	BC-1NA	BC-2NA	BCT-1NA																																																												
定格使用電圧Ue(AC)	100V		100-100/200V																																																												
定格電流 ・ ご注文品番	15A◎	BC2NA15	15A●																																																												
	20A◎	BC1NA20	20A◎																																																												
		30A◎	BC2NA30																																																												
標準価格(円)	1,100	1,560	1,620																																																												
外観及び外形寸法(mm)	フラットハンドル  A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ	フラットハンドル  A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ	パールテクトあんしんブレーカ フラットハンドル  A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ																																																												
定格遮断容量 KA	100V JIS C 8211 Ann2(Icn) AC 100/200V 200V	2.5 — 2.5 —	2.5 — — —																																																												
端子仕様	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子	電源側 プラグイン端子 負荷側 速結端子																																																												
接続可能最大電線(mm ²)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1))																																																														
取付可能付属装置	<table border="1"> <tr><td>接続方式</td><td>裏面形 SD</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td></td><td>埋込形 FP</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>補助スイッチ</td><td>AX</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>警報スイッチ</td><td>AL</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>電圧引外し装置</td><td>SHT</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>不足電圧引外し装置</td><td>UVT</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>端子台</td><td>TB</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>トリップボタン</td><td>TRB</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>ハンドルロック</td><td>キャップ式 LC</td><td>別売(LC-BNA)</td><td>別売(LC-BNA)</td></tr> <tr><td></td><td>施錠式 HL</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>外部操作ハンドル</td><td>HA</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>機械的インターロック</td><td>MIW</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>バリア</td><td>BA</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>端子カバー</td><td>表面形 TMC</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td></td><td>裏面形 BTC</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table>			接続方式	裏面形 SD	—	—		埋込形 FP	—	—	補助スイッチ	AX	—	—	警報スイッチ	AL	—	—	電圧引外し装置	SHT	—	—	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	端子台	TB	—	—	トリップボタン	TRB	—	—	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)		施錠式 HL	—	—	外部操作ハンドル	HA	—	—	機械的インターロック	MIW	—	—	バリア	BA	—	—	端子カバー	表面形 TMC	—	—		裏面形 BTC	—	—
接続方式	裏面形 SD	—	—																																																												
	埋込形 FP	—	—																																																												
補助スイッチ	AX	—	—																																																												
警報スイッチ	AL	—	—																																																												
電圧引外し装置	SHT	—	—																																																												
不足電圧引外し装置	UVT	—	—																																																												
端子台	TB	—	—																																																												
トリップボタン	TRB	—	—																																																												
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-BNA)	別売(LC-BNA)																																																												
	施錠式 HL	—	—																																																												
外部操作ハンドル	HA	—	—																																																												
機械的インターロック	MIW	—	—																																																												
バリア	BA	—	—																																																												
端子カバー	表面形 TMC	—	—																																																												
	裏面形 BTC	—	—																																																												
逆接続	不可	不可	不可																																																												
適合JIS規格	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2																																																												
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁電子式																																																												
質量(kg)	0.06	0.07	0.07																																																												
一梱入数	—	—	—																																																												
特性、寸法図記載ページ	A-54	A-54	A-54																																																												

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

分岐ブレーカの増設、交換について

分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。電源側プラグイン端子の形状が異なるため、従来のパールミニブレーカは取り付けできません。



パールミニブレーカとの互換性はありません。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

より線サイズ	1.25mm ² ・2.0mm ²	3.5mm ² ・5.5mm ²
適合棒圧着端子使用	TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製)	TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製)
標準価格(円)	お客さままで ご用意ください。	30Aに標準付属 90

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



B-52NA用はありません。

型式	LC-BNA
ご注文品番	ULCBNA
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。