

安全ブレーカサイズ50Aフレーム			安全ブレーカサイズ50Aフレーム		
2P・2E・50AF		2P・2E・50AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-2HA		B-2HA(直流用)		型式	
100-100/200-200V		—		AC	
—		125V		DC 定格使用電圧Ue	
		15A ●	B2HAD15	定格電流 ご注文品番	
		20A ●	B2HAD20		
		30A ●	B2HAD30		
40A ○	B2HA40	40A ●	B2HAD40		
50A ○	B2HA50	50A ●	B2HAD50		
3,940		4,220		標準価格(円)	
50Aフレーム		50Aフレーム		外観及び外形寸法(mm)	
A 70		A 70		100V	
B 32		B 32		100/200V AC JIS C 8211	
C 38		C 38		Ann2(lcn)	
D 57		D 57		200V	
	2.5		—	48V DC JIS C 8201-2-1	
	2.5		—	Ann2(lcu/lcs) (KA)	
	2.5		—	125V DC	
	—		0.3/-		
—		—			
ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A			端子仕様		
8(40A)、14(50A)		8(40A)、14(50A)		接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
—		—		SD 裏面形 接続方式	
—		—		FP 埋込形	
—		—		AX 補助スイッチ	
—		—		AL 警報スイッチ	
—		—		SHT 電圧引外し装置	
—		—		UVT 不足電圧引外し装置	
—		—		端子台	
—		—		TB	
—		—		TRB トリップボタン	
別売(LC-03)		別売(LC-03)		LC キャップ式 ハンドルロック	
—		—		HL 施錠式	
—		—		HA 外部操作ハンドル	
—		—		MIW 機械的インターロック	
—		—		BA バリア	
付属		付属		TMC 表面形 端子カバー	
—		—		BTC 裏面形	
可能		可能		逆接続	
JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		適合JIS規格	
熱動		熱動		過電流引外し方式	
0.09		0.09		質量(kg)	
50		50		一梱入数	
A-58		A-58		特性、寸法図記載ページ	

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ ■直流用はDC24V以上の電圧でご使用ください。 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

### ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。




型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	○
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

### B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(B-52EC)と比較し、面積比40%とコンパクト。  
(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。



A  
パールテクト  
Eシリーズ  
ボックス  
単3中性線  
欠相保護付  
太陽光発電  
システム用  
電気温水器用  
ミニ  
F K  
W  
無負荷時遮断機能付  
スイッチ見張番  
外形寸法図  
生産終了品