

Fシリーズ(高遮断容量)配線用遮断器

A

パルテクト
ブレーカ
安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニコール
ブレーカ

Kシリーズ
Fシリーズ

Wシリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

スイッチ具振番

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品

三相4線式回路用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・800AF			3P・3E・800AF			4P・3E・800AF					
型式	B-803FA			B-803FKA			B-804FKA					
定格絶縁電圧Ui	600V			600V			600V					
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV			8kV			8kV					
定格電流 ご注文品番 表面形	700A ●	B803FA70			700A ●	B803FKA70			700A ●	B804FKA70		
	800A ●	B803FA80			800A ●	B803FKA80			800A ●	B804FKA80		
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形			
標準価格(円)	390,000	414,200	429,500	513,000	540,000	556,000	775,000	820,000	862,000			
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください(注2)			DC用はご指定ください(注2)								
	<p>3P A' 274 A' 434 B 210 C 103 D 141</p>			<p>4P A 274 A' 434 B 280 C 103 D 141 D' 194</p>								
定格遮断容量 (kA)	200V AC 415V Ann2 (Icu/Ics)	85/43 36/18 18/9		125/63 85/43 42/21			125/63 85/43 42/21					
表面形 端子仕様	バー端子方式			バー端子方式			バー端子方式					
接続可能最大電線(mm ²)	-			-			-					
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●			●			●				
	接続方式 埋込形 FP	●			●			●				
	補助スイッチ AX	●			●			●				
	警報スイッチ AL	●			●			●				
	電圧引外し装置 SHT	●			●			●				
	不足電圧引外し装置 UVT	●			●			●				
	端子台 TB	可能			可能			可能				
	トリップボタン TRB	有			有			有				
	ハンドルロック キャップ式 LC	-			-			-				
	ハンドルロック 施錠式 HL	別売(HL-6)			別売(HL-6B)			別売(HL-6B)				
外部操作ハンドル HA, HM	別売(HA-402, HM-402)			別売(HA-402, HM-402)			別売(HA-402, HM-402)					
機械的インターロック MIW	別売(MIW-5)			別売(MIW-5)			別売(MIW-5)					
バリア BA	表面形は電源側付属(注3) (PHS-5)			表面形は電源側付属(注3) (PHS-5)			表面形は電源側付属(注3) (PHS-5)					
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5D)			別売(TMC-5D)			受注加工品(TMC-5D 4P)(注4)				
	裏面形 BTC	-			-			-				
逆接続	不可(注5)			不可(注5)			不可(注5)					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2					
過電流引外し方式	熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁			熱動-可調整電磁					
質量(kg)	10.5			10			13.5					
一梱入数	1			1			1					
特性、寸法図記載ページ	A-87			A-87			A-87					

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ～
 ■バー端子方式の適合圧着端子は外形寸法図のバー端子寸法を参照ください。
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 ■外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細は「外部操作ハンドル」の項を参照ください。C-17ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)
 (注2)DC用はDC専用品になりますので、ご指定ください。
 (注3)400V級は必ず相間バリアをご使用ください。
 (注4)端子カバー4Pは受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注ください。
 (注5)逆接続用は別途注文になります。