



コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。											
2P・2E・30AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)						
GB-2ZA					型式						
100-100/200-200V					定格使用電圧Ue(AC)						
-					定格インパルス耐電圧 Uimp						
15mA			30mA			定格感度電流					
0.1秒			0.1秒			最大動作時間					
-					慣性不動作時間定格使用						
5A	◎	2ZA0515			5A	◎	2ZA0530				
		6A	◎	2ZA0615			6A	◎	2ZA0630		
		10A	◎	2ZA1015			10A	◎	2ZA1030		
				15A	◎	2ZA1515			15A	◎	2ZA1530
				20A	◎	2ZA2015			20A	◎	2ZA2030
				30A	◎	2ZA3015			30A	◎	2ZA3030
6,000		4,800		4,600		6,000		4,800		4,600	
標準価格(円)											
安全ブレーカ互換性寸法					外観及び外形寸法(mm)						
											
A 70 B 32 C 40 D 57					100V 100V/200V 200V 415V						
1.5					100V						
1.5					100V/200V						
1.0					200V						
-					415V						
ソルダレス端子方式(当座金付)					端子仕様						
8					接続可能最大電線(mm ²)						
-					SD 裏面形 接続方式						
-					FP 埋込形						
-					AX 補助スイッチ						
-					AL 警報スイッチ						
-					SHT テストリード線引出し						
-					UVT 端子台						
別売(LC-03)					LC キャップ式						
-					HL 施錠式						
-					HA 外部操作ハンドル						
-					BA バリア						
付属					TMC 表面形 端子カバー						
-					BTC 裏面形						
可能					逆接続						
JIS C 8222 Ann2					適合JIS規格						
熱動					過電流引外し方式						
0.13					製品質量(kg)						
50					一梱入数						
無					漏電表示						
B-66					特性、寸法図記載ページ						

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
- 短ハンドル仕様も可能です。(受注品)別途お問い合わせください。
- 高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。C-35ページ
- コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではないので住宅の分岐回路用としては使用できません。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ

B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 WFシリーズ
 フラッグ形
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 生産終了品
 外形寸法図