

Fシリーズ(高遮断容量)漏電遮断器 **OC付**

種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・60AF			3P・3E・100AF		
型式	GB-63FKA		GBL-63FKA(時延形)	GB-103FKB		GBL-103FKB(時延形)
定格使用電圧Ue(AC)	200-440V		200-440V	100-440V		100-440V
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV		6kV	6kV		6kV
定格感度電流	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.45秒	0.1秒	0.1秒	0.45秒
慣性不動作時間	-		0.1秒	-		0.1秒
定格電流	60A		60A	60A	60A	
ご注文品番 表面形	● 63FKA6030	● 63FKA60W2	● 63FKA60W2L	● 103FKB0630	● 103FKB06W2	● 103FKB06W2L
				75A	● 103FKB0730	● 103FKB07W2
				100A	● 103FKB1030	● 103FKB10W2
					● 103FKB10W2	● 103FKB10W2L
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	36,200	41,550	49,400	52,000	57,350	65,200
外観及び外形寸法(mm)	<p>A 130 B 75 C 60 D 86</p>			<p>A 130 B 75 C 60 D 86</p>		
短限時検出電流(定格電流に対する%)	-		-	-		
定格遮断容量 KA	100V	-		35/18		
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)	AC 200V	35/18		35/18		
	415V	10/5		10/5		
表面形 端子仕様	圧着端子方式			圧着端子方式		
接続可能最大電線(mm ²)	38			38		
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		
	埋込形 FP	●		●		
	補助スイッチ AX	●		●		
	警報スイッチ AL	●		●		
	テストリード線引出し TBL	●		●		
	端子台 TB	可能		可能		
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-4J)		別売(LC-4J)		
	施錠式 HL	別売(HL-4J)		別売(HL-4J)		
外部操作ハンドル	HA	別売(HM-S14)		別売(HM-S14)		
バリア	BA	電源側付属(PHS-4) (注2)		電源側付属(50A以下 CMF-0487, 60A以上 PHS-4) (注2)		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)		別売(TMC-1)		
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)		別売(BTC-1)		
逆接続	不可			不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)	0.74			0.74		
一梱入数	1			1		
漏電表示	有			有		
特性、寸法図記載ページ	B-79			B-79		

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-14ページ
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。
 また、1φ3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)
 (注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

B
 パーテック
 漏電ブレーカー

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカー

単3中性線
 欠相保護付

太陽光発電
 システム用

ミニコール
 漏電ブレーカー

Kシリーズ

WFシリーズ

プラグ形
 機器組込用等

外形寸法図
 動作特性曲線

生産終了品
 外形寸法図