

生産終了品 パールミニ漏電ブレーカ

住宅用分電盤パールミニフラット/パールミニスマート用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・30AF			
型式	GB-2N-1		GB-2N-2	
接続分岐位置	上列用		下列用	
定格使用電圧Ue(AC)	100-100/200-200V		100-100/200-200V	
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA
最大動作時間	0.1秒		0.1秒	
定格電流 ご注文品番	20A ⑤ 2N12015	20A ⑥ 2N12030	20A ⑤ 2N22015	20A ⑥ 2N22030
	30A ⑤ 2N13015	30A ⑥ 2N13030	30A ⑤ 2N23015	30A ⑥ 2N23030
標準価格(円)	4,350		4,350	
外観及び外形寸法(mm)	 A 75.5 B 16.5 C 45.0 D 53.5		 A 75.5 B 16.5 C 45.0 D 53.5	
定格遮断容量(kA)	100V	2.5	100V	2.5
	AC 100/200V	2.5	AC 100/200V	2.5
	200V	2.5	200V	2.5
端子仕様	電源側	プラグイン端子	電源側	プラグイン端子
	負荷側	速結端子	負荷側	速結端子
接続可能電線(mm)	単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)		単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用※1)	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD	—	—
	埋込形	FP	—	—
	補助スイッチ	AX	—	—
	警報スイッチ	AL	—	—
	テストリード線引出し	TBL	—	—
	端子台	TB	—	—
	キャップ式	LC	別売(LC-BN)	別売(LC-BN)
	ハンドルロック 施錠式	HL	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—
	バリア	BA	—	—
端子カバー	表面形	TMC	—	—
	裏面形	BTC	—	—
逆接続	不可		不可	
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	
過電流引外し方式	熱動電磁		熱動電磁	
製品質量(kg)	0.07		0.07	
一梱入数	—		—	
漏電表示	無		無	
特性、寸法図記載ページ	B-94		B-94	

■100/200Vは単相3線式を表します。
 2P1E型漏電遮断器GB-1N-1(上列用)およびGB-1N-2(下列用)は、住宅用分電盤パールミニフラット/パールミニスマートなどの工場出荷時組込み専用です。
 増設用・組替え用には、2P2E型漏電遮断器GB-2N-1(上列用)、GB-2N-2(下列用)をお買い求めのうえご利用ください。
 2P2E型漏電遮断器であっても、100V回路にもご使用になれます。