

# 適合圧着端子

圧着端子方式の端子への適合圧着端子一覧  : 本体に付属しています。

| 適用器種   | 呼び断面積mm <sup>2</sup>  | 2         | 5.5       | 8             | 14                | 22                | 38                    | 60                     | 100                    | 150               |              |
|--|---|-----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
|  | 許容電流(600V IV電線)A  | 27        | 49        | 61            | 88                | 115               | 162                   | 217                    | 298                    | 395               |              |
|  | 電線抱合範囲mm <sup>2</sup>   | 1.04~2.63 | 2.63~6.64 | 6.64~10.52    | 10.52~16.78       | 16.78~26.66       | 26.66~42.42           | 42.42~60.57            | 60.57~96.3             | 96.3~117.2        | 117.2~152.05 |
| Eシリーズ(経済タイプ)                                   | B-33MEC、B-32EC・33EC   | 2-5       | 5.5-5     |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-3MEC、GB-32EC・33EC、GB-3MECS   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-52EC・53EC・52MEC   | 2-5       | 5.5-5     | 8-5           | 14-5              |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-52EC・53EC、GB-53ECS   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-62EC・63EC   |           |           |               | 14-6              | 22-6S             |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-62EC・63EC、GB-63ECS   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-102EC・103EC   |           |           |               | 14-8<br>(50A)     | 22-8<br>(60A、75A) | 38-8S<br>(100A)       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-122EC・123EC、B-152EC・153EC   |           |           |               |                   | 22-8<br>(60A、75A) | 38-8S<br>(100A)       | CB60-8<br>(125A、150A)  |                        |                   |              |
|  | GB-122EC・123EC・123ED<br>GB-152EC・153EC  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-222EA・223EA   |           |           |               |                   |                   |                       | CB60-8<br>(125A、150A)  | CB100-8<br>(175A、200A) | CB150-8<br>(225A) | (注1)         |
|  | GB-222EA・223EA  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   | CB150-8      |
| B-252EA・253EA                                  |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        | CB150-8           | (注1)         |
| GB-253EA                                       |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   | CB150-8      |
| W F K<br>S シリ<br>リ ー<br>ズ (定格電流可調整)            | B-32KC・33KC、B-52KC・53KC、B-52MKC<br>M-33KC、M-53KC  | 2-5       | 5.5-5     | 8-5           | 14-5              |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-102KC・103KC   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-52FEB・53FEB、B-52FF・53FF、B-54FC  | 2-5       | 5.5-5     | 8-5           | 14-5              |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-102FD・103FD(50A以下)<br>B-102FKB・103FKB・104FKA(50A以下)<br>B-62KC・63KC                                |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-102FD・103FD(50A超過)<br>B-102FKB・103FKB・104FKA(50A超過)   | 2-8       | 5.5-8     | 8-8           | 14-8              | 22-8              | 38-8S                 |                        |                        |                   |              |
|  | B-222FC・223FC・224FC、FB-223B   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-223WC   |           |           |               |                   |                   | 38-8                  | 60-8                   | CB100-8                | CB150-8           |              |
|  | GB-53FA、GB-53FKA、GB-53KCS<br>GB-32MKC・33MKC、GB-52KC・53KC  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-62KC・63KC、GB-63KCS   |           |           |               | 14-6              | 22-6S             |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-63F、GB-63FK  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KC、GB-103KC   | 2-8       | 5.5-8     | 8-8           | 14-8              | 22-8S             | 38-8S                 |                        |                        |                   |              |
|  | GB-223WB  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GB-224A、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-63・1EC、BU-63・1EC   |           |           |               |                   |                   | 38-8                  | 60-8                   | CB100-8                | CB150-8           |              |
|  | BU-53・1EC、BU-53・1ECS、BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-53・1EC<br>GBU-53・1ECS、GBU-53・1KC、GBU-53・1KCS、GBU-53KC |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| GBU-33ECS                                      | 2-5   | 5.5-5     |           | 14-5          |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| BU-63・1KC、BU-63・1KCS、BU-63・1EC                 |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| GBU-63・1KC、GBU-63KC、GBU-63・1EC                 |   |           |           | 14-6          | 22-6S             |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| BU-103・1KC、GBU-73・1KC、GBU-73KC                 |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| GBU-103・1KC、GBU-103KC                          |   |           |           | 14-8<br>(50A) | 22-8<br>(60A、75A) | 38-8S<br>(100A)   |                       |                        |                        |                   |              |
| BU-123・1EC、BU-153・1EC                          |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| GBU-123・1EC、GBU-153・1EC<br>GBU-123EC、GBU-153EC |   |           |           |               | 22-8<br>(60A、75A) | 38-8S<br>(100A)   | CB60-8<br>(125A、150A) |                        |                        |                   |              |
| BU-223・1EA                                     |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| GBU-223・1EA、GBU-223EA                          |   |           |           |               |                   |                   | CB60-8<br>(125A、150A) | CB100-8<br>(175A、200A) | CB150-8<br>(225A)      | (注1)              |              |
| BU-253・1EA                                     |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        | CB150-8           |              |
| GBU-253・1EA、GBU-253EA                          |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        | CB150-8           | (注1)         |
|  |   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        | CB150-8           |              |
| 漏電警報付  | B-53GA  | 2-5       | 5.5-5     | 8-5           | 14-5              |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-103GB   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-223GA、B-223GHA  | 2-8       | 5.5-8     | 8-8           | 14-8              | 22-8S             |                       | 38-8                   | 60-8                   | CB100-8           | CB150-8      |
|  | B-403GA、B-403GHA  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | B-603G、B-603GH  |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
| ミニ・イコール  | BN-51・52、BNC-51   | 2-5       | 5.5-5     |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |
|  | GBN-51・52、GBNC-51   |           |           |               |                   |                   |                       |                        |                        |                   |              |

- JIS、JEM規格の圧着端子です。
  - 許容電流は600V IV電線、30℃、電線管に入れない場合です。
  - 電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線)
  - バー端子方式の器種への適合は、各器種の外形寸法図の端子バーを参照してください。
- (注1) 圧着端子CB150-8を使用する際は付属の端子カバーは使用できません。C-15ページの相間バリアをご使用ください。

C

内部付属装置  
外部付属装置  
電動機分岐回路用  
時延形  
適合圧着端子  
接続方式  
同梱部品  
締付トルク  
資料