

【漏電遮断器】

■「付属」の圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
 ■仕様の変更等で構成内容が異なる場合があります。ご了承ください。

器種	表面形					裏面形(SD)			埋込形(FP)	
	取付用		端子カバー	圧着端子	その他	取付ねじ	裏面形端子カバー	その他	取付ねじ その他	
	ねじ	木ねじ								
パルテクト漏電ブレーカ、小型漏電遮断器、Eシリーズ(経済タイプ)、単3中性線欠相保護付、地絡保護専用	GB-C2NA				棒形付属(30A)					
	GB-1ZA・2ZA, GT-2ZA GB-2EA, GT-2EA GT-31EA GBU-3・1EA, GBU-3・1HEA GBU-3・1EAS		3.5×28 2本	2枚						
	GB-33MEC, GB-3MECS GB-32EC-33EC, GB-52EC-53EC GB-33ECS, GB-53ECS GB-62EC-63EC, GB-63ECS GBU-33EC GBU-53・1EC, GBU-53EC GBU-63・1EC, GBU-63EC GBU-53・1ECS	M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚		封印板2枚	M4×36 2本	2枚	封印板2枚	取付ねじ(M5×14)4本
	GB-72EC・73EC GB102EC・103EC GB-122EC-123EC GB-123ED GB-152EC・153EC GBU-123EC GBU-123・1EC GBU-153EC GBU-153・1EC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14)4本 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)
	GB-222EA・223EA GBU-223EA GBU-223・1EA GB-253EA GBU-253EA GBU-253・1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×20)6本	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	M5×14 4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
	GB-403EA GBU-403EA GBU-403・1EA	M6×35 4本	6.2×38 4本	相間バリア 2枚		六角ボルト (M12×35 ナット等含む)6本	M6×50 4本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×20 4本 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)
	GB-603EB	M6×45 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト (M12×40)12本	M6×50 4本		配線用ボルト (M12×40)12本	配線用ボルト (M12×40)12本
	GB-53FB	M4×55 2本		相間バリア 2枚			M4×65 2本			
	GB-53FKB									
	GB-63FA, GB-63FKA	M4×55 2本		相間バリア 2枚		端子ねじ(M8×14)6本 端子ねじ(M8×14)6本	M4×65 2本			
GB-103FKB										
GB-223WB	M4×40 2本		相間バリア2枚		配線用ボルト(M8×18)6本	M4×45 2本		配線用ボルト(M8×25)6本	配線用ボルト(M8×25)6本	
GB-403W	M6×45 4本		相間バリア2枚		配線用ボルト(M10×30)6本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×35)6本	配線用ボルト(M12×35)6本	
GB-603W	M6×45 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト(M12×40)12本	M6×60 4本 (特製ナット含む)		配線用ボルト(M12×40)12本	配線用ボルト(M12×40)12本	
GB-803WA	M6×45 4本		相間バリア2枚		配線用ボルト(M12×40)12本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×40)12本	配線用ボルト(M12×40)12本	
GB-1003WA GB-1203WA	M10×35 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト(M12×50)12本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本		配線用ボルト(M12×40)12本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)12本 丸形補助ハンドル1コ	
GB-104A	M4×55 4本	4.1×55 2本	相間バリア3枚			M4×65 4本				
GB-224A	M6×45 4本		相間バリア3枚		配線用ボルト(M10×25)8本	M6×60 6本		配線用ボルト(M8×25)8本	配線用ボルト(M8×25)8本	
GB-404A	M6×45 4本	6.2×56 4本	相間バリア3枚		配線用ボルト(M10×30)8本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×35)8本	配線用ボルト(M12×35)8本	
GB-804A	M10×35 4本				配線用ボルト(M12×40)16本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本		配線用ボルト(M12×40)16本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)16本 丸形補助ハンドル1コ	
GB-1004A	M10×35 4本				配線用ボルト(M12×50)16本 丸形補助ハンドル1コ 地絡防止用絶縁板1枚	M10×35 4本		配線用ボルト(M12×40)16本 丸形補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)16本 丸形補助ハンドル1コ	
分電盤協約形サイズ	GB-32MKC・33MKC GB-52KC・53KC GB-53KCS GB-62KC・63KC GB-63KCS GBU-53・1KCS GBU-53KC GBU-53・1KC GBU-63KC GBU-63・1KC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		封印板2枚				
	GB-73KC GB-103KC GBU-73・1KC GBU-103・1KC GBU-73KC GBU-103KC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×14)				
ミニコントロール	GBN-51・52 GBNC-51					取付金具 2コ				

内部付属装置
 外部付属装置
 電動機分岐回路用
 時延形
 適合圧着端子
 接続方式
 同梱部品
 締付トルク
 資料