

リミッター
スペースなし
全電力管内向け

都市再生機構仕様
自火報受信機専用回路：② 主幹の2次側から分岐



PW-1A-4

都市再生機構仕様住宅用分電盤

警報ユニットAタイプ
過電流警報装置(PW-1A-4)組込

単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	記号	主幹	分岐回路数 ()2P2E 組込数	予備 回路	当社型式	ご注文品番	外形寸法(mm)		
							タテ	ヨコ	カサ
 露出・半埋込形兼用 扉付	EF-105-8-D-② OCA-A □-(1)	3P OC付 50A	7 ⁽³⁾	1	EMA5071CPW1A4	MAG5071CPW1A49	320	415	118
	EF-105-8-E-② OCA-A □-(1)		8 ⁽⁴⁾	0	EMA508DPW1A4	MAG508DPW1A49			
	EF-105-8-F-② OCA-A □-(1)		7 ⁽²⁾	1	EMA5071BPW1A4	MAG5071BPW1A49			
	EF-105-8-G-② OCA-A □-(1)		8 ⁽³⁾	0	EMA508CPW1A4	MAG508CPW1A49			
	EF-105-8-H-② OCA-A □-(1)		8 ⁽²⁾	0	EMA508BPW1A4	MAG508BPW1A49			
	EF-105-8-I-② OCA-A □-(1)		9 ⁽³⁾	3	EMA5093CPW1A4	MAG5093CPW1A49			
	EF-105-8-J-② OCA-A □-(1)		10 ⁽³⁾	2	EMA5102CPW1A4	MAG5102CPW1A49	320	449	118
	EF-105-8-K-② OCA-A □-(1)		11 ⁽⁴⁾	1	EMA5111DPW1A4	MAG5111DPW1A49			
	EF-105-8-L-② OCA-A □-(1)		10 ⁽²⁾	2	EMA5102BPW1A4	MAG5102BPW1A49			
	EF-105-8-M-② OCA-A □-(1)		11 ⁽³⁾	1	EMA5111CPW1A4	MAG5111CPW1A49			
	EF-105-8-N-② OCA-A □-(1)		12 ⁽⁴⁾	0	EMA512DPW1A4	MAG512DPW1A49			
	EF-105-8-O-② OCA-A □-(1)		13 ⁽⁵⁾	3	EMA5133EPW1A4	MAG5133EPW1A49			
	EF-105-8-P-② OCA-A □-(1)		12 ⁽³⁾	0	EMA512CPW1A4	MAG512CPW1A49	320	449	118
	EF-105-8-Q-② OCA-A □-(1)		13 ⁽⁴⁾	3	EMA5133DPW1A4	MAG5133DPW1A49			
	EF-105-8-R-② OCA-A □-(1)		14 ⁽⁵⁾	2	EMA5142EPW1A4	MAG5142EPW1A49			
	EF-105-8-S-② OCA-A □-(1)		15 ⁽⁶⁾	1	EMA5151FPW1A4	MAG5151FPW1A49			
	EF-105-8-T-② OCA-A □-(1)		15 ⁽⁵⁾	1	EMA5151EPW1A4	MAG5151EPW1A49			
	EF-105-8-U-② OCA-A □-(1)		16 ⁽⁶⁾	0	EMA516FPW1A4	MAG516FPW1A49			
 露出・半埋込形兼用 扉なし	EF-105-8-D-② OCA-A □-(2)	3P OC付 50A	7 ⁽³⁾	1	EYA5071CPW1A4	YAG5071CPW1A49	320	415	118
	EF-105-8-E-② OCA-A □-(2)		8 ⁽⁴⁾	0	EYA508DPW1A4	YAG508DPW1A49			
	EF-105-8-F-② OCA-A □-(2)		7 ⁽²⁾	1	EYA5071BPW1A4	YAG5071BPW1A49			
	EF-105-8-G-② OCA-A □-(2)		8 ⁽³⁾	0	EYA508CPW1A4	YAG508CPW1A49			
	EF-105-8-H-② OCA-A □-(2)		8 ⁽²⁾	0	EYA508BPW1A4	YAG508BPW1A49			
	EF-105-8-I-② OCA-A □-(2)		9 ⁽³⁾	3	EYA5093CPW1A4	YAG5093CPW1A49			
	EF-105-8-J-② OCA-A □-(2)		10 ⁽³⁾	2	EYA5102CPW1A4	YAG5102CPW1A49	320	449	118
	EF-105-8-K-② OCA-A □-(2)		11 ⁽⁴⁾	1	EYA5111DPW1A4	YAG5111DPW1A49			
	EF-105-8-L-② OCA-A □-(2)		10 ⁽²⁾	2	EYA5102BPW1A4	YAG5102BPW1A49			
	EF-105-8-M-② OCA-A □-(2)		11 ⁽³⁾	1	EYA5111CPW1A4	YAG5111CPW1A49			
	EF-105-8-N-② OCA-A □-(2)		12 ⁽⁴⁾	0	EYA512DPW1A4	YAG512DPW1A49			
	EF-105-8-O-② OCA-A □-(2)		13 ⁽⁵⁾	3	EYA5133EPW1A4	YAG5133EPW1A49			
	EF-105-8-P-② OCA-A □-(2)		12 ⁽³⁾	0	EYA512CPW1A4	YAG512CPW1A49	320	449	118
	EF-105-8-Q-② OCA-A □-(2)		13 ⁽⁴⁾	3	EYA5133DPW1A4	YAG5133DPW1A49			
	EF-105-8-R-② OCA-A □-(2)		14 ⁽⁵⁾	2	EYA5142EPW1A4	YAG5142EPW1A49			
	EF-105-8-S-② OCA-A □-(2)		15 ⁽⁶⁾	1	EYA5151FPW1A4	YAG5151FPW1A49			
	EF-105-8-T-② OCA-A □-(2)		15 ⁽⁵⁾	1	EYA5151EPW1A4	YAG5151EPW1A49			
	EF-105-8-U-② OCA-A □-(2)		16 ⁽⁶⁾	0	EYA516FPW1A4	YAG516FPW1A49			

■自火報受信機専用回路は下記による
 ①…主開閉器の1次側から分岐する場合
 ②…主開閉器の2次側から分岐する場合

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV/EV充電回路付

官公庁対応

WHボックスその他

轟分岐プリカ露

オプション

資料

外形寸法図

リミッタースペース付
生産終了予定品

生産終了品