



モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
220	220		220	460		460	
100	125			250		250	
40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	1. 3, 2. 6, 4. 2, 5. 5, 7. 4, 10, 15, 20, 25, 30	50, 60, 75, 100,		125	
B-52 C	B-52	B-53	M-33	B-102	B-103	B-122 C	B-123 C
27	28, 29		30	32, 33		34, 35	
							
5,000	5,000			10,000		10,000 / 10,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	7,500		7,500 / 7,500	
	1,000	1,000		5,000		5,000 / 5,000	
700 (100V)	700			5,000		5,000	
				2,500		2,500	
45	75		70	90		90	
117	115(130端子カバー付)		105	141(161端子カバー付)		141(161端子カバー付)	
46	63		49	68		68	
63.5	82		68	90		90	
40	40		40	40		40	
線押え方式	線押え方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
○	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
22	22		8	50		50	
熱動 電磁	熱動 電磁		電 磁	熱動 電磁		熱動 電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済	▽取得済		▽対象外	
0.25	0.4	0.45	0.42	0.94	1.0	0.94	1.0
50	10		10	10		10	
3,100	3,500	4,000	3,100	9,200	10,200	14,400	15,400

〔注〕① 定格しゃ断電流(対称/非対称)。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。

B-52C



配線用しや断器

型 式					B-52C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・2E・50A	
相 線 式					1φ2W	
基 準 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)		AC		220	
			DC		100	
	電 流 (A)			40, 50		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	5,000	
				220V	2,500	
			DC	100V	700	
接統電線	接統可能最大電線 (mm ²)				22	
	定格電流 適合電線 (mm ²)		40A		14(14-5)	
			50A		14(14-5)	
端 子 カ バ ー					付 属	
端 子 構 造					線押え方式	
重 量 (kg)					0.25	
型 式 認 可 番 号					▽取得済	
定 価 (円)					3,100	

(注) ()は適合圧着端子。

