



配線孔寸法図

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	避雷器

御納入先	様
符号	部分品名 備考
1	キャビネット スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線 銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器 100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板 ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板 銅板 30A容量
7	
8	
9	回路銘板 キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書 キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔 ノックアウト式
12	配線孔 // 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ 4 - φ4.5 x 30
14	
15	半埋込取付用サイドロック 4 - φ5
16	速結式アース中継端子 M5 x 2(1個避雷器アース線結線済み) 速結端子10P
17	注意シール 扉表面に貼付
18	避雷器 LA-1

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

⑰ 注意シール  
定期的な扉を開け、避雷器の状態を確認してください。

備考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	尺度	図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	-	100A GBU-103-1KC	-	安全ブレーカ 2P1E 20A B-1N	安全ブレーカ 2P2E 20A B-2N	P E A	増回路 スペース 1	相線式 1φ3W 100A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 年月日	検図	設計	製図	住宅用分電盤 MG310341LA1 (避雷器付)
											テンパール工業株式会社 型式			