












ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）	
		スチロール樹脂（パネル）	
2	母線	銅板 30A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 2 - 35 x 65	
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 2 - 35 x 65	
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65	
14	本体取付穴	4 - φ5	
15	取付用サイドロック	6 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17	接地端子	M 6 x 2	
18			

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板		
1	5	9
3	7	
2	6	1 0
4	8	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t 1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A							承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤
	—	30 A	—	6	2		2	—	定格電流	30 A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	（印）	（印）	（印）	（印）	
		GBU-3・1HEA			B-1N	B-2N							テンパール工業株式会社				型式