











ケース底面ノックアウト図



御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	3 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考		主開閉器		一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数		付属機器取付スペース		分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度		／		図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤	
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電流	1 0 0 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2／0,7 カバー マンセル 8GY9,7／0,2	承認	検図	設計	製図			
		—	75 A GBU-73・1KC	—	16 B-1N	6 B-2N	2	有							今 本	羽 生	品 田	上 木	型式 MG37222DF	