



配線孔寸法図

| 御納入先 | 様             |                                    |
|------|---------------|------------------------------------|
| 符号   | 部分品名          | 備考                                 |
| 1    | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94V-2                   |
| 2    | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                  |
| 3    | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形            |
| 4    | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5    | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6    | 200V切替板       | 銅板 30A容量                           |
| 7    | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|      | リミッター用電線      | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9    | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10   | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11   | 配線孔           | ロックアウト式                            |
| 12   | 配線孔           | //// 部開口, \\\ 部ロックアウト式             |
| 13   | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30                      |
| 14   |               |                                    |
| 15   | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ5                             |
| 16   | 速結式アース中継端子    | M5 x 2(1個避雷器アース線結線済み)<br>速結端子10P   |
| 17   | 注意シール         | 扉表面に貼付                             |
| 18   | 避雷器           | LA-1                               |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板

|   |   |    |    |     |
|---|---|----|----|-----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17  |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19  |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18  |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 避雷器 |

⑰ 注意シール

定期的に扉を開け、避雷器の状態を確認してください。

| 備考   | リミッター<br>スペース | 主開閉器<br>漏電遮断器<br>3P2E | 一次送り回路<br>P E A | 分岐開閉器数             |                    |       | 増回路<br>スペース | 付属機器取付<br>スペース | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)                                  | 尺度 | 図 番 |                    |    |     |    |                                 |
|--|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|----------------|-------|------|--|----|-----|--------------------|----|-----|----|---------------------------------|
|  |               |                       |                 | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | P E A |             |                | 相線式   | 1φ3W |  |    | 材質  | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 日付 | 年月日 | 承認 | 検図                              |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>(過電圧検出リード線付)<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 有             | 50A<br>GBU-53.1EC     | -               | 14<br>B-1N         | 4<br>B-2N          |       | 1           | -              | 相線式   | 1φ3W | 材質<br>難燃性合成樹脂<br>(自己消火性)<br>色彩<br>マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 日付 | 年月日 | 承認                 | 検図 | 設計  | 製図 | 住宅用分電盤<br>MLG35181LA1<br>(避雷器付) |
| テンパール工業株式会社  |               |                       |                 |                    |                    |       |             |                |       |      |  | 型式 |     |                    |    |     |    |                                 |