

漏電しゃ断器の選定

1 感度電流の選定 漏電しゃ断器の感度電流は、使用目的、取付位置により決定されます。

選 定 の 基 準						
使 用 条 件		感 度				
		高 感 度 形		中 感 度 形		
		15mA [*]	30mA	50mA	100mA	200mA
水のある場所などで感電の危険性が非常に大きい場合		○	○	×	×	×
移動形、可搬形機器で接地を確実に取れない場合		○	○	×	×	×
大容量回路で誤動作する恐れがある場合		×	×	○	○	○
多数の分岐の主幹として取り付ける場合		×	×	○	○	○
接地を確実に取った機器の漏電・感電保護		○	○	○	○	○
※機器の接地が難しい場合には15mAが最適です。					高速形に限る	

2 回路方式による選定

回路方式	接 続		例
	2 極	3 極	4 極
単相 2 線式 〈100V〉 〈200V〉			
単相 3 線式 〈100V〉 〈200V〉			
三相 3 線式 〈200V〉			
三相 3 線式 〈415V〉			
三相 4 線式 〈415V〉 〈240V〉			