


# 住宅用分電盤の特長

## 扉付スチール製住宅用分電盤


アイボリー(マンセル5Y8/2)の扉付スチール製ボックスで4回路から16回路まで128器種。漏電しゃ断器付・配線用しゃ断器付・CKS付・予備スペース付・リミッタースペース付など用途に応じた豊富な器種からお選びください。

### ■特長

- 埋込枠の使用により、壁面の埋込穴の縁とボックスの縁の隙間をカバーできます。
- 埋込深さの調整ができます。
- 電線の引き込みは、ボックス上面の電線管工事用の丸ノックアウトからできます。
- ケースとパネルの傾き角度調整ができます。
- 扉の着脱がワンタッチでできます。
- 扉の取り付けは、左右いずれにでも自由にできます。
- ブレーカユニットの着脱は、4本のねじを緩めるだけでできます。



埋込枠




深さ調整

## 100-200V回路切替方法


各器種共200V回路への分岐導体の接続方法は盤内に説明書を設けておりますのでご参照ください。

### ■100V↔200V相互切替



- 予め200V用ブレーカを、100V配線で1～4回路分実装している器種は、必要に応じて200V切替バーで200V回路に切り替えてください。
- 全回路100V用ブレーカを装着している器種は、200V用ブレーカに取り替えてから、200V切替バーで200V回路に切り替えてください。

### ■100V↔200V限定切替



### ■2P2E実装数(単3用標準器種)

| 回路数                | 2P2E組込数                        |
|--------------------|--------------------------------|
| 16～12回路<br>(予備数含む) | 4                              |
| 10～6回路<br>(予備数含む)  | 2                              |
| 5～4回路<br>(予備数含む)   | 1<br>(VG3304-2Sの場合は組込みされていません) |

## 住宅用分電盤の型式記号

(例)

**V LG 3 5 06-2 P**

- フリースペース付
- 予備回路数
- 分岐回路数
- 主幹容量 3:30A, 4:40A, 5:50A, 6:60A, 7:75A, 10:100A
- 相線式 2:単相2線式, 3:単相3線式
- 器種内容 G:漏電しゃ断器付, B:配線用しゃ断器付, C:カバースイッチ付, LG:リミッタースペース+漏電しゃ断器
- キャビネットの種類 V:プラスチック製, A:扉付スチール製, K:スチール製 L:リミッタースペース付

分電盤