



単 3 // 主幹：なし // フリースペース付

結線は100Vです




| 主 幹 | 型 式    | 分 岐<br>回路数     | 予 備<br>回路数 |  | 標準価格<br>(円) | 一捆<br>入数 | 姿 図<br>寸法 タテ×ヨコ×フカサ(%)                                                             | 寸法図<br>番 号 | 回 路 図                                                                               |
|-----|--------|----------------|------------|--|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| なし  | VL306P | 6 <sup>②</sup> | 0          |  | 12,350      | 5        |  | 100        |  |
|     |        |                |            |  |             |          | 285×405×62                                                                         |            | VL306P                                                                              |

注、①分岐回路数の枠内で小さな数字は2P2Eの組込数を表わし、又回路図中の2Eは2P2Eを表わします。

単 2 // 主幹：漏電しゃ断器 // フリースペース付


㊦：住宅用分電盤規格適合品(認定マーク)

結線は100Vです

| 主 幹               | 型 式          | 分 岐<br>回路数 | 予 備<br>回路数 |  | 標準価格<br>(円) | 一捆<br>入数 | 姿 図<br>寸法 タテ×ヨコ×フカサ(%)                                                             | 寸法図<br>番 号 | 回 路 図                                                                               |
|-------------------|--------------|------------|------------|--|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2P<br>30A<br>OCなし | ㊦ VLG2304-2P | 4          | 2          |  | 15,500      | 2        |  | 101        |  |
|                   | ㊦ VLG2306P   | 6          | 0          |  | 17,200      | 2        |  |            |  |
|                   |              |            |            |  |             |          | 310×460×65                                                                         |            | VLG2306P                                                                            |

屋内用フリーボックス/プラスチック製/マンセル10Y8.5/1

- 深夜電力用ブレーカー、漏電しゃ断器、配線用しゃ断器等の増設、ブザー、チャイムトランス、タイマーの設置等、広範囲にご利用いただけます。



| 型 式  | 摘 要 |  |  | 標準価格<br>(円) | 一捆<br>入数 | 寸 法<br>タテ×ヨコ×フカサ(%) | 木板ベース寸法<br>タテ×ヨコ×アツサ(%) |
|------|-----|--|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|
| SP-1 | 屋 内 |  |  | 1,400       | 10       | 295×160×55          | 220×90×15               |

フリースペース付器種の付属機器取付例

1. フリースペース付器種のフリースペースには、温水器用ブレーカー、漏電しゃ断器、配線用しゃ断器等の増設、ブザー、チャイムトランス、タイマーの設置等、広範囲にご利用いただけます。
2. 分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。

フリースペースに組込むことができる機器はJWDS0007によりますと  
 ①別系統の電源の引込開閉器  
 ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器  
 ③分岐回路数が右表をこえない範囲での分岐回路の増設  
 ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器  
 に限られますのでご注意ください。

相線式1φ3Wで主開閉器の付いた住宅盤の最大分岐回路数

| 主開閉器の定格電流 | 分岐回路数 |
|-----------|-------|
| 30A       | 6     |
| 40A       | 8     |
| 50, 60A   | 12    |
| 75A       | 14    |
| 100A      | 18    |

