


漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので
設置義務規定など考慮のうえご使用ください。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			3P・3E・50AF		3P・3E・100AF		3P・3E・225AF		3P・3E・400AF		
型式			●B-53GA	●B-53GHA	●B-103GA	●B-103GHA	●B-223GA	●B-223GHA	●B-403GA		
定格電圧 AC			220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V	220V, 460V		
動作時間	0.1秒		0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒		
	0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒	0.3/0.6/1.2秒		
感度電流			100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA		
定格電流 (A)			5、10、15、20、30、40、50		50、60、75、100		125、150、175、200、225		250、300 350、400		
メーカー希望小売価格(円)			33,400	46,600	51,300	87,000	63,700	122,000	147,000		
 A'はバー端子含む寸法			A	130	150	130	150	165	165	275	
			A'	—	—	—	—	—	—	—	333
			B※	75	90	75	90	105	105	140	
			C	60	103	60	103	60	103	103	
			D	84	123	84	123	85	128	133	
定格遮断容量 (kA)			110V AC 220V 460V	35 85 10	85 50	35 10	85 50	35 15 50	35 22		
標準接続方式			線押え方式	線押え方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式		
接続可能最大電線 (mm ²)			22	22	38 (50Aは14)	38 (50Aは22)	100	100			
取付可能付属装置	裏面形 SD		●	●	●	●	●	●	●		
	埋込形 FP		●	●	●	●	●	●	●		
	電圧引外し装置 SHT		●	●	●	●	●	●	●		
	キャップ式 LC		別売 (LC-2E)	別売 (LC-2C)	別売 (LC-2E)	別売 (LC-2C)	別売 (LC-4E)	別売 (LC-4E)	—		
	施錠式 HL		●	●	●	●	●	●	●		
	バリア (電源側) BA		付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属		
	端子カバー		表面形 TMC 裏面形 BTC	別売 (TMC-1) 別売 (BTC-1)	別売 (TMC-3C) 別売 (BTC-3C)	別売 (TMC-1) 別売 (BTC-1)	別売 (TMC-3C) 別売 (BTC-3C)	別売 (TMC-4G) 別売 (BTC-4G)	別売 (TMC-4E) 別売 (BTC-4E)	別売 (TMC-5B) 別売 (BTC-5B)	
漏電警報接点仕様			接点構成		2a						
			接点容量				抵抗負荷		誘導負荷		
					AC100V		3A	2A	cosφ=0.4		
					AC200V		3A	1.5A			
					DC 30V		3A	1.5A		L/R=7ms	
出力引出し方式			端子台仕様								
リセット方式			押しボタン仕様								
引外し方式			完全電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁		
重量 (kg)			0.9	2.4	1.0	2.4	2.3	3.6	6.7		
一梱入数			1	1	1	1	1	1	1		

※) 端子台仕様は最大25mmプラスする必要があります。

漏電監視機能で連続給電に対応！
連続給電が必要な
OA・FA設備、ビル・工場の配電設備に！

- 「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
- 「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」——などの声におこたえます。
- 漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。
- 漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
- 感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。

