





分電盤協約形サイズ配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・30AF		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF		3P・3E・50AF	
定格電圧	AC	220V		220V				220V	
	DC			125V(15、20、30A)					
型式		M-33KA		B-32KA		B-33KA		M-53KA	
定格電流 ご注文品番	1.3A(0.2kW)	M33KA013		3A	B32KA03	15A	B33KA15	1.3A(0.2kW)	M53KA013
	2.6A(0.4kW)	M33KA026						2.6A(0.4kW)	M53KA026
	3A	M33KA030						3A	M53KA030
	4.2A(0.75kW)	M33KA042		5A	B32KA05	20A	B33KA20	4.2A(0.75kW)	M53KA042
	5A	M33KA050						5A	M53KA050
	5.5A(1.0kW)	M33KA055		10A	B32KA10			5.5A(1.0kW)	M53KA055
	7.4A(1.5kW)	M33KA074						7.4A(1.5kW)	M53KA074
	10A(2.2kW)	M33KA100		15A	B32KA15			10A(2.2kW)	M53KA100
	15A	M33KA150						15A	M53KA150
	16A(3.7kW)	M33KA160		20A	B32KA20	16A(3.7kW)	M53KA160		
	20A	M33KA200				20A	M53KA200		
	25A(5.5kW)	M33KA250		30A	B32KA30	30A	B33KA30	25A(5.5kW)	M53KA250
	30A	M33KA300						30A	M53KA300
	32A(7.5kW)	M33KA320						32A(7.5kW)	M53KA320
					40A			M53KA400	
								50A(11kW)	M53KA500
メーカー希望小売価格(円)		4,950		4,450		4,950		5,700	
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用						モータ保護兼用	
 ()内端子カバー付寸法		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 A 98(112) B 50 C 60 D 80		 A 98(112) B 75 C 60 D 80		 A 98(112) B 75 C 60 D 80	
定格遮断容量(kA)	110V			5.0(3、5、10A 2.5)		2.5			
	110/220V			2.5		2.5			
	220V	2.5		2.5		2.5		2.5	
	460V								
	125V			0.7(15、20、30A)					
DC	250V								
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm²)		22		22				22	
取付可能付属装置	裏面形 SD	—		—		—		—	
	埋込形 FP	—		—		—		—	
	補助スイッチ AX	●		●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●		●	
	電圧引外し装置 SHT	●		●		●		●	
	不足電圧引外し装置 UVT	—		—		—		—	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)				可能(縦形)	
	トリップボタン TRB	付 属		付 属				付 属	
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)		別売(LC-KA)				別売(LC-KA)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—				—	
	外部操作ハンドル HM、HA	—		—				—	
	機械的インターロック MI	—		—				—	
	バリア BA	—		—				—	
	表面形 TMC	付 属		付 属				付 属	
	裏面形 BTC	—		—				—	
引外し方式		完全電磁		熱動電磁(3、5、10A完全電磁)				完全電磁	
重量(kg)		0.42		0.26		0.39		0.44	
一梱入数		10		10				10	
特性、寸法図記載ページ		P.61 ⁴⁶ 、P.95 ⁴⁷		P.61 ⁴⁶ 、P.95 ⁴⁷				P.61 ⁴⁶ 、P.95 ⁴⁷	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53
 ■M-33KA、B-32KAの3、5、10A、M-53KAはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。

主要寸法を分電盤協約寸法に
 合せましたので分電盤の
 標準化がはかれます。

