

三相回路における短絡電流早見表


三相回路における短絡電流早見表-1

該当する変圧器容量と二次電圧の早見表を用い、電線の太さと短絡点までの距離(ℓ)により推定短絡電流対称値が簡単に求められます。

■早見表作成上の条件


- ①変圧器は付表1の標準変圧器とし、電源総合インピーダンスは付表4を採用。
- ②バスダクトのインピーダンスは付表7(50Hzの場合)を採用。
- ③電線のインピーダンスは付表8(50Hzの場合)のうちICケーブル金属パイプ配線を採用。

(例1)



● 付図14を使い、短絡電流は23kAとなります。

(例2)



● 100mm²、5mでは29kA ……①
1500Aバスダクト、8mでは35.5kA ……②
①、②のうち小さい方の値29kAがS点の推定短絡電流です。

