


太陽光発電システム用住宅用分電盤

パールミニスマート(扉なし) 露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

Yタイプ

全電力管内向け/リミッタースペースなし

主幹組込漏電遮断器
40A、50A GBU-53JA
60A GBU-63JA
75A、100A GBU-103KB



単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		仕様 区分	型式	ご注文品番	連係	太陽 光側 (A)	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)						
		2P1E	2P2E							深	ヨコ	フカ							
8 ₊₀	40	6	2	●	YG408TS2	YG408TS23	単2	30	43,200	320	432	73	60						
	40			●	YG408TS3	YG408TS33	単3		40,500										
	50			●	YG508TS2	YG508TS23	単2		43,200										
	50			●	YG508TS3	YG508TS33	単3		40,500										
12 ₊₀	40	8	4	●	YG412TS2	YG412TS23	単2		49,200	320	466	73	60						
	40			●	YG412TS3	YG412TS33	単3		46,500										
	50			●	YG512TS2	YG512TS23	単2		49,200										
	50			●	YG512TS3	YG512TS33	単3		46,500										
	60			●	YG612TS2	YG612TS23	単2	49,200											
	60			●	YG612TS3	YG612TS33	単3	46,500											
	16 ₊₀			40	12	4	●	YG416TS2	YG416TS23					単2	55,400	320	500	73	60
				40			●	YG416TS3	YG416TS33					単3	52,700				
50		●	YG516TS2	YG516TS23			単2	55,400											
50		●	YG516TS3	YG516TS33			単3	52,700											
60		●	YG616TS2	YG616TS23			単2	55,400	100										
60		●	YG616TS3	YG616TS33			単3	52,700											
75		●	YG716TS2	YG716TS23			単2	55,400											
75		●	YG716TS3	YG716TS33			単3	52,700											
20 ₊₀	50	14	6	●	YG520TS2	YG520TS23	単2	62,500	320	568	73	60							
	50			●	YG520TS3	YG520TS33	単3	59,800											
	60			●	YG620TS2	YG620TS23	単2	62,500											
	60			●	YG620TS3	YG620TS33	単3	59,800											
	75			●	YG720TS2	YG720TS23	単2	62,500				100							
	75			●	YG720TS3	YG720TS33	単3	59,800											
	100			●	YG1020TS2	YG1020TS23	単2	73,400											
	100			●	YG1020TS3	YG1020TS33	単3	70,700											
24 ₊₀	60	18	6	●	YG624TS2	YG624TS23	単2	70,200	320	568	73	60							
	60			●	YG624TS3	YG624TS33	単3	67,500											
	75			●	YG724TS2	YG724TS23	単2	70,200				100							
	75			●	YG724TS3	YG724TS33	単3	67,500											
	100			●	YG1024TS2	YG1024TS23	単2	81,000											
	100			●	YG1024TS3	YG1024TS33	単3	78,300											
28 ₊₀	100	22	6	●	YG1028TS2	YG1028TS23	単2	87,900	320	636	73	100							
	100			●	YG1028TS3	YG1028TS33	単3	85,200											

単2連系の場合、太陽光側には中性線欠相保護付配線用遮断器を使用しています。(BU-53・1KAS)

単3連系の場合、太陽光側には配線用遮断器を使用しています。(B-53KA)

主幹50A、60Aは分岐回路数最大28回路まで、主幹75Aは、最大32回路まで、

主幹100Aは最大36回路まで受注品で対応します。別途ご用命ください。

パールミニスマート 高機能住宅用分電盤 リミッタースペースなし

住宅用分電盤規格適合品認定マーク