

漏電遮断器関係

機器名	定格	型式	外形寸法(mm)	備考
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器	3P 30AF 30A	GB-33E	70×140×69	主幹用
	3P 50AF 50A	GB-53E	//	// (40A)
	3P 60AF 60A	GB-63E	//	//
	3P 75AF 75A	GB-73E	80×175×82	//
	3P 100AF 100A	GB-103E	//	//
	3P 125AF 125A	GB-123E	90×200×82	//
	3P 150AF 150A	GB-153E	//	//
	3P 225AF 200A, 225A	GB-223S	105×239×82	// (175A)
	3P 30AF ~7.5kW	GB-3ME	70×140×69	モーター保護用
	3P 50AF 50A	GBU-53・1E	//	// (40A) (30A)
	3P 60AF 60A	GBU-63・1E	//	//
	3P 75AF 75A	GBU-73・1E	80×175×82	//
	3P 100AF 100A	GBU-103・1E	//	//
	3P 125AF 125A	GBU-123・1E	90×200×82	//
	3P 150AF 150A	GBU-153・1E	//	//
	3P 225AF 200A	GBU-223・1S	105×239×82	// (175A) (200A)
協約形漏電遮断器	2P 50AF 50A	GB-52SB	50×96×80	オプション用
	3P 50AF 50A	GB-53SB	75×96×80	//

配線用断器関係

機器名	定格	型式	外形寸法(mm)	備考
配線用遮断器	3P 30AF 30A	B-33E	70×105×69	主幹用
	3P 50AF 50A	B-53E	//	// (40A)
	3P 60AF 60A	B-63E	//	//
	3P 100AF 100A	B-103E	80×141×82	// (75A)
	3P 125AF 125A	B-123E	90×152×82	//
	3P 150AF 150A	B-153E	//	//
	3P 225AF 200A	B-223S	105×165×82	// (175A, 225A)
	3P 30AF ~7.5kW	B-33ME	70×105×73	モーター保護用
協約形配線用遮断器	1P 50AF 20A	SE-51A	25×95×77	分岐用
	2P 50AF 50A	SE-52A	50×95×77	// (20A, 30A, 40A)
	3P 50AF 50A	SE-53A	75×95×77	// //
	2P 100AF 100A	SE-102A	50×95×77	オプション用 (60A, 75A)
	3P 100AF 100A	SE-103A	75×95×82	// //
安全ブレーカ	2P 30AF 20A	B-1E	32×70×57	分岐用 (100V用)
	2P 30AF 20A	B-2E	//	// (100/200V用)

■外形寸法はハンドル部分等含んだ寸法です。(ヨコ×タテ×フカサ)

■詳細につきましては別途お問合せください。

■改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。ご了承ください。