

TAP

(プラスチック製)

■塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)



(AC220V回路)標準警報盤 ■手動復帰方式 ■ブザー停止用スイッチ付

回路内容		結線図	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
ランプ	ブザー						タテ	ヨコ	フカサ
1	1	㊶	G ₁ G ₂ ・一般警報	●	TAP-1	15,400	240	160	103
2	2	㊶×2	G ₁ G ₂ +I回路警報	●	TAP-1W	22,600			
2	1	㊷	G ₃	●	TAP-2	17,100			
4	2	㊷×2	G ₃ +G ₃	●	TAP-2W	25,700			
4	1	㊸	G ₄	●	TAP-4	20,300			
5	2	㊸+㊸	G ₄ +I回路警報	●	TAP-5	28,000			
6	2	㊷+㊸	G ₄ +G ₃	●	TAP-6	30,300			

(AC220V+AC110V回路)標準警報盤 ■手動復帰方式 ■ブザー停止用スイッチ付

220V		110V		結線図	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
ランプ	ブザー	ランプ	ブザー						タテ	ヨコ	フカサ
1	1	1	1	㊶×2	G ₁ G ₂ +LGR	●	TAP-11	22,600	240	160	103
4	1	1	1	㊸+㊸	G ₄ +LGR	●	TAP-41	28,000			
4	1	2	1	㊷+㊸	G ₄ +LGR	●	TAP-42	30,300			

(DC6V+AC110V又はAC220V回路)標準警報盤 ■手動復帰方式 ■ブザー停止用スイッチ付

220V		110V		6V		結線図	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
ランプ	ブザー	ランプ	ブザー	ランプ	ブザー						タテ	ヨコ	フカサ
—	—	—	—	1	1	㊶	HGR	●	TAP-001	15,400	240	160	103
—	—	1	1	1	1	㊶×2	LGR+HGR	●	TAP-011	22,600			
1	1	—	—	1	1	㊶×2	G ₁ G ₂ +HGR	●	TAP-101	22,600			
4	1	—	—	1	1	㊸+㊸	G ₄ +HGR	●	TAP-401	28,000			

