



■単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
3P 50AF 50A	GBU-53・1KA	98×75×80	(30A) (40A)
3P 60AF 60A	GBU-63・1KA	〃	
3P 75AF 75A	GBU-73・1KA	〃	
3P 100AF 100A	GBU-103・1KA	〃	
3P 125AF 125A	GBU-123・1E	200×90×82	
3P 150AF 150A	GBU-153・1E	〃	
3P 225AF 200A	GBU-223・1E	239×105×82	(175A) (225A)
3P 400AF 400A	GBU-403・1S	336×150×132	(300A)



■漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
3P 30AF 30A	GB-33E	140×70×69	(15A) (20A)
3P 50AF 50A	GB-53E	〃	(40A)
3P 60AF 60A	GB-63E	〃	
3P 75AF 75A	GB-73E	175×80×82	
3P 100AF 100A	GB-103E	〃	
3P 125AF 125A	GB-123E	200×90×82	
3P 150AF 150A	GB-153E	〃	
3P 225AF 200A	GB-223E	239×105×82	(175A) (225A)
3P 400AF 400A	GB-403S	336×150×132	(300A)
3P 30AF 0.2~7.5kW	GB-3ME	140×40×69	(電動機保護用)



■分電盤協約形サイズ漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
2P 50AF 50A	GB-52KA	98×75×80	
3P 50AF 50A	GB-53KA	〃	
3P 60AF 60A	GB-63KA	〃	
3P 75AF 75A	GB-73KA	〃	
3P 100AF 100A	GB-103KA	〃	
3P 30AF 1.3~30A	GB-3MKA	〃	(電動機保護用)




■安全ブレーカ互換寸法漏電遮断器 (オプション用)

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
2P0E 30AF	GT-2Z	70×32×57	OCなし
2P1E 30AF	GB-1Z	〃	(15A) (20A) (30A)
2P2E 30AF	GB-2Z	〃	〃

■漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA
~400A	100/200/500mA

■外形寸法 (mm) はタテ×ヨコ×フカサを表します。



■詳細については別途お問合せください。

改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
3P 30AF 30A	B-33E	105×70×69	(15A) (20A)
3P 50AF 50A	B-53E	〃	(40A)
3P 60AF 60A	B-63E	〃	
3P 100AF 100A	B-103E	141×80×82	(75A)
3P 125AF 125A	B-123E	152×90×82	
3P 150AF 150A	B-153E	〃	
3P 225AF 200A	B-223E	165×105×82	(175A) (225A)
3P 400AF 400A	B-403S	237×150×132	(300A)
3P 30AF 0.2~7.5kW	B-33ME	105×70×73	(電動機保護用)



■分電盤協約形配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
1P 50AF 20A	SE-51R	95×25×77	分岐用
2P 50AF 50A	SE-52R	95×50×77	(20A) (30A) (40A)
3P 50AF 50A	SE-53R	95×75×77	〃
2P 100AF 100A	SE-102A	95×50×77	(60A) (75A)
3P 100AF 100A	SE-103A	95×75×77	〃



■分電盤協約形サイズ配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法 (mm)	備考
3P 100AF 100A	B-103KA	98×75×80	
2P 100AF 100A	B-102KA	〃	
3P 60AF 60A	B-63KA	〃	
2P 60AF 60A	B-62KA	〃	
3P 50AF 50A	B-53KA	〃	
2P 50AF 50A	B-52KA	〃	
3P 30AF 30A	B-33KA	〃	
2P 30AF 30A	B-32KA	〃	
3P 30AF 1.3~32A	M-33KA	〃	(電動機保護用)
3P 50AF 1.3~50A	M-53KA	〃	〃

