


リミッタースペースなし / 全電力管内向け

主幹 (P.21~22参照) **30A、50A BU-53・1J**

75A、100A BU-103・1KA

分岐 (P.13参照) **B-1EA / B-2EA**



単3 主幹：単3中性線欠相保護付配線用遮断器 付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 180×90×45

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路 2P1E 2P2E	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	外形寸法(mm) タテ ヨコ フカサ	盤定格 (A)	外形 寸法図
6 ₊₂	30	4	2	● VB3306-2P	VB33062P	20,200	314 500 77	30	459
	50			● VB3506-2P	VB35062P			60	
	75			● VB3706-2P	VB37062P			75	
8 ₊₀	30	6	2	● VB3308P	VB3308P	21,600	314 500 77	30	459
	50			● VB3508P	VB3508P			60	
	75			● VB3708P	VB3708P			75	
8 ₊₂	30	6	2	● VB3308-2P	VB33082P	23,500	314 534 77	30	459
	50			● VB3508-2P	VB35082P			60	
	75			● VB3708-2P	VB37082P			75	
10 ₊₀	30	8	2	● VB3310P	VB3310P	24,900	314 534 77	30	459
	50			● VB3510P	VB3510P			60	
	75			● VB3710P	VB3710P			75	
10 ₊₂	30	8	2	● VB3310-2P	VB33102P	26,700	314 568 77	30	459
	50			● VB3510-2P	VB35102P			60	
	75			● VB3710-2P	VB37102P			75	
12 ₊₀	30	8	4	● VB3312P	VB3312P	28,100	314 568 77	30	460
	50			● VB3512P	VB3512P			60	
	75			● VB3712P	VB3712P			75	
12 ₊₂	50	8	4	● VB3512-2P	VB35122P	30,000	314 627 77	60	460
	75			● VB3712-2P	VB37122P			75	
14 ₊₀	50	10	4	● VB3514P	VB3514P	31,400	314 627 77	60	460
	75			● VB3714P	VB3714P			75	
14 ₊₂	50	10	4	● VB3514-2P	VB35142P	33,200	314 661 77	60	460
	75			● VB3714-2P	VB37142P			75	
	100			● VB31014-2P	VB310142P			100	
16 ₊₀	50	12	4	● VB3516P	VB3516P	34,600	314 661 77	60	460
	75			● VB3716P	VB3716P			75	
	100			● VB31016P	VB31016P			100	
18 ₊₂	50	14	4	● VB3518-2P	VB35182P	40,200	334 729 77	60	461
	75			● VB3718-2P	VB37182P			75	
	100			● VB31018-2P	VB310182P			100	
20 ₊₀	50	14	6	● VB3520P	VB3520P	41,600	334 729 77	60	461
	75			● VB3720P	VB3720P			75	
	100			● VB31020P	VB31020P			100	
18 ₊₆	75	14	4	● VB3718-6P	VB37186P	53,200	334 797 77	100	461
	100			● VB31018-6P	VB310186P			100	
20 ₊₄	75	14	6	● VB3720-4P	VB37204P	54,600	334 797 77	100	461
	100			● VB31020-4P	VB310204P			100	
22 ₊₂	75	16	6	● VB3722-2P	VB37222P	56,000	334 797 77	100	461
	100			● VB31022-2P	VB310222P			100	
24 ₊₀	75	18	6	● VB3724P	VB3724P	57,400	334 797 77	100	461
	100			● VB31024P	VB31024P			100	

■内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取り付けることが規定されています。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取り付けてください。

■主幹50Aは、40A、60Aも組替対応できます。別途お問い合わせください。

■木板の大きさ タテ180×ヨコ90