

内装遮断器

漏電遮断器

パールミニブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	GB-1N-2	75.5×16.5×38	(30A)
2P2E 30AF 20A	GB-2N-2	〃	〃

Eシリーズ(経済タイプ)

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P0E 30AF	GT-2ZA	70×32×57	OCなし
2P1E 30AF	GB-1ZA	〃	(15A)(20A)(30A)
2P2E 30AF	GB-2ZA	〃	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80	
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃	
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P3E 400AF 400A	GB-403EA	257×140×132	(300A)

単3中性線欠相保護付

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA	〃	
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA	〃	
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA	〃	
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80	
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃	
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	257×140×132	

ミニ・イコールブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	GBN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	〃	〃	
2P1E 50AF 30A	〃	〃	
2P2E 50AF 15A	GBN-52	〃	
2P2E 50AF 20A	〃	〃	
2P2E 50AF 30A	〃	〃	


分電盤協約形サイズ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P2E 50AF 50A	GB-52KA	98×50×80	(40A)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA	98×75×80	(40A)
3P3E 60AF 60A	GB-63KA	〃	
3P3E 75AF 75A	GB-73KA	〃	
3P3E 100AF 100A	GB-103KA	〃	
2P2E 30AF 3A-30A	GB-32MKA	98×50×80	
3P3E 30AF $\frac{1.3}{30A}$	GB-33MKA	98×75×80	(電動機保護用)

漏電遮断器の感度電流 (高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

外形寸法(mm)はタテ×ヨコ×フカサを表します。



詳細については別途お問合せください。改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

配線用遮断器

パールミニブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	B-1N-2	75.5×16×38	(15A)(30A)
2P2E 30AF 20A	B-2N-2	〃	〃

Eシリーズ(経済タイプ)

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	B-1EA	70×32×57	(15A)(30A)
2P2E 30AF 20A	B-2EA	〃	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80	(120A)
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃	
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82	
3P3E 400AF 400A	B-403EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)

単3中性線欠相保護付

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA	〃	
3P2E 100AF 100A	BU-103-1KA	〃	(75A)
3P2E 125AF 125A	BU-123-1KA	152×90×80	
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃	
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	257×140×132	

ミニ・イコールブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	BN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	〃	〃	
2P1E 50AF 30A	〃	〃	
2P2E 50AF 15A	BN-52	〃	
2P2E 50AF 20A	〃	〃	
2P2E 50AF 30A	〃	〃	

分電盤協約形サイズ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 100AF 100A	B-103KA	98×75×80	
2P2E 100AF 100A	B-102KA	98×50×80	
3P3E 60AF 60A	B-63KA	98×75×80	
2P2E 60AF 60A	B-62KA	98×50×80	
3P3E 50AF 50A	B-53KA	98×75×80	(40A)
2P2E 50AF 50A	B-52KA	98×50×80	(40A)
3P3E 30AF 30A	B-33KA	98×75×80	
2P2E 30AF 30A	B-32KA	98×50×80	
3P3E 30AF $\frac{1.3}{32A}$	M-33KA	98×75×80	(電動機保護用)
3P3E 50AF $\frac{1.3}{50A}$	M-53KA	〃	〃

分電盤協約形

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
1P1E 50AF 20A	SE-51E	95×25×77	分岐用
2P2E 50AF 50A	SE-52E	95×50×77	(20A)(30A)(40A)
3P3E 50AF 50A	SE-53E	95×75×77	〃