

内装遮断器

〔漏電遮断器〕



■パールテクト漏電ブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	GBC-1NA	88.5×16.7×56	(30A)
2P2E 30AF 20A	GBC-2NA	//	//



■Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 75A~125A	GB-123EC	130×75×80	
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	//	
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P3E 400AF 400A	GB-403EA	257×140×132	(300A)



■単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	//	
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EC	130×75×80	(75A)(100A)
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	//	
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P2E 400AF 400A	GBU-403-1EA	257×140×132	



■ミニ・イコール漏電ブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	GBN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	//	//	
2P1E 50AF 30A	//	//	
2P1E 50AF 20A	GBNC-51	//	コード短絡保護用瞬時遮断機能付
2P2E 50AF 15A	GBN-52	//	
2P2E 50AF 20A	//	//	
2P2E 50AF 30A	//	//	



■分電盤協約形サイズ漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P2E 50AF 50A	GB-52KC	98×50×80	(40A)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80	(40A)
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	//	
3P3E 75AF 75A	GB-73KC	//	
3P3E 100AF 100A	GB-103KC	//	
2P2E 30AF 3~30A	GB-32MKC	98×50×80	
3P3E 50AF $\frac{1.3}{30A}$	GB-33MKC	98×75×80	(電動機保護用)


■漏電遮断器の感度電流

(高速形)

~60A	30mA
75~100A	(※)分電盤協約形サイズ遮断器の場合100mA、 経済タイプの場合100/200/500mA
125~400A	100/200/500mA

■外形寸法(mm)はタテ×ヨコ×フカサを表します。

■詳細については別途お問合せください。改良のため仕様、寸法等変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



〔配線用遮断器〕



■パールテクトブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 30AF 20A	BC-1NA	88.5×16.6×56	(15A)(30A)
2P2E 30AF 20A	BC-2NA	//	//



■Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 125AF 125A	B-123EC	130×75×80	(75A)(100A)
3P3E 150AF 150A	B-153EC	//	
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82	
3P3E 400AF 400A	B-403EA	257×140×132	(250A)(300A)(350A)



■単3中性線欠相保護付配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KC	98×75×80	(30A)(40A)
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KC	//	
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EC	130×75×80	(75A)(100A)
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EC	//	
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82	(175A)(225A)
3P2E 400AF 400A	BU-403-1EA	257×140×132	



■ミニ・イコールブレーカ

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P1E 50AF 15A	BN-51	95×25×78	
2P1E 50AF 20A	//	//	
2P1E 50AF 30A	//	//	
2P1E 50AF 20A	BN-51	//	コード短絡保護用瞬時遮断機能付
2P2E 50AF 15A	BN-52	//	
2P2E 50AF 20A	//	//	
2P2E 50AF 30A	//	//	



■分電盤協約形サイズ配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P3E 100AF 100A	B-103KC	98×75×80	
2P2E 100AF 100A	B-102KC	98×50×80	
3P3E 60AF 60A	B-63KC	98×75×80	
2P2E 60AF 60A	B-62KC	98×50×80	
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80	(40A)
2P2E 50AF 50A	B-52KC	98×50×80	(40A)
3P3E 30AF 30A	B-33KC	98×75×80	
2P2E 30AF 30A	B-32KC	98×50×80	
3P3E 30AF $\frac{1.3}{32A}$	M-33KC	98×75×80	(電動機保護用)
3P3E 50AF $\frac{1.3}{50A}$	M-53KC	//	//