

テンパールの配線用遮断器

1.3Aから3200Aまでワイドに品揃え。
目的・用途にあった器種を
豊富な商品群からお選びいただけます。



納期区分

◎	当日出荷
○	翌日出荷
③	弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
⑤	弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
⑦	弊社がご注文を承ってから7営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
注3. 万が一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。

ご注文品番の見方(一部例外があります。ご注意ください。)

配線用遮断器(例: BU6301KC60SVA : BU-63-1KC 定格電流60A 裏面形 補助スイッチ付)

商品分類	保護機能	フレーム	極数・素子数	シリーズ	直流用	定格電流	接続方式	リード線	付属装置
B	U	6	301	KC		60	S	V	A
B:配線用遮断器	スペース付加機能のないもの C:コード短絡保護用瞬時付 CT:コードトラッキング短絡保護付(あんしんブレーカ) D:ボックスブレーカ(鉄製防塵ボックス) U:単3中性線欠相保護付 N:ミニイコールフレーム	3: 30AF 5: 50AF 6: 60AF 10: 100AF 12: 125AF 15: 150AF 22: 225AF 25: 250AF 40: 400AF 60: 600AF 80: 800AF 100:1000AF	1:2P1E 2:2P2E 301:3P2E 3:3P3E 4:4P3E	E: Eシリーズ(経済タイプ) K: Kシリーズ(併用型タイプ) F: Fシリーズ(高遮断タイプ) W: Wシリーズ(定格電流可調整) G: 漏電警報付線用遮断器 IR: Ior漏電警報付電流警報付 NA: ナールテクトブレーカ	スペース50/60Hz D: 直流用	30: 30A 40: 40A 50: 50A 60: 60A 07: 75A 10: 100A 120: 120A 12: 125A 15: 150A 20: 200A 22: 225A 25: 250A	スペース表面形 S: 裏面形 F: 埋込形	V: リード線付	A: AX(補助スイッチ) P: AL(警報スイッチ) T: TBL(リフトリッド閉鎖) S2: SHT(電話機用200V)

定格遮断容量(変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています。)

AC200V

変圧器容量	30kVA以下	50~100kVA			150kVA	200~500kVA				750~1500kVA	2000~3000kVA		
定格遮断容量 (kA)	5	7.5	10	15	18	25	35	42	50	85	100	125	
30	B-33EC, B-33KC												
50	B-53EC, B-53KC	B-53FEB		B-53FF				B-53FKB					
60	B-63EC, B-63KC	B-63FB											
100	B-103KC	B-103EC		B-103FD				B-103FKB					
125, 150	B-123EC, B-153EC												
225, 250	B-223EA, B-253EA						B-223FC, B-223WC						
400	B-403EA									B-403FB, B-403WA			
600	B-603EA									B-603FA, B-603WA			
800	B-803FA										B-803WB	B-803FKA	
1000~1200	B-1003FA, B-1003WA, B-1203FA, B-1203WA												
1600~3200	B-1603WA, B-2003W, B-2503W, B-3203WA												

AC415V

変圧器容量	50kVA以下	75~150kVA		200~500kVA			750~1000kVA			1500~2000kVA			
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	15	18	22	25	30	36	42	50	85
30	B-33EC												
50	B-53EC	B-53FEB		B-53FF			B-53FKB						
60	B-63EC	B-63FB											
100	B-103EC		B-103FD				B-103FKB						
125, 150	B-123EC, B-153EC												
225, 250	B-223EA, B-253EA						B-223FC, B-223WC						
400	B-403EA									B-403FB, B-403WA			
600	B-603EA									B-603WA, B-603FA			
800	B-803FA										B-803WB	B-803FKA	
1000~1200	B-1003FA, B-1003WA, B-1203FA, B-1203WA												
1600~3200	B-1603WA, B-2003W, B-2503W, B-3203WA												

パールテクト
ブレーカ

安全ブレーカ
Eシリーズ

ボックス
ブレーカ

単3中性線
欠相保護付

太陽光発電
システム用

電気温水器用

ミニイコール
ブレーカ

Kシリーズ
Fシリーズ

Wシリーズ

漏電警報付
無負荷時遮断機能付

スイッチ見張番

外形寸法図
動作特性曲線

生産終了品