






御納入先		
様		
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	9 - 30 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

1 1	1 3	1 5
1 2	1 4	1 6

備考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図		番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	相線式		1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤				
	3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認						検図	設計	製図							
	－	75 A	－	10	4		2	－	定格電流	100 A	色彩	マンセル 5Y9／0.5					テンパール工業株式会社		型式	VGC37142		
		GBU-73・1KC		BC-1HEA	BC-2HEA																	