

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR80B-1E、2E 動作表示窓 テストリッパ 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR150B-1E、2E 動作表示窓 テストリッパ 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-100H MP-125H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR250B-1E、2E 動作表示窓 テストリッパ 主端子 M10ボルト (端子幅37) リセットボタン(ストローク3)	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-200H MP-250H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR400B-1E、2E 動作表示窓 テストリッパ 主端子 M12ボルト (端子幅44) リセットボタン(ストローク3)	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-300H MP-400H	95-96(b接点) 97-98(a接点)